

9000455799

FR Modification de câblage

HB83K, HB84K, (56500000080478)

Ancien		Nouveau	
F5	K138.X22	F5	K138.X15 (fil gris 350)
R14(WH)	K138.X22	R14(WH)	Z10.X1, K138.X22 (connexion gris/gris 250/350)
Z10.X1	K138.X15	Z10.X1	R14(WH)
Z10.X3	F4.4, M6	Z10.X3	F4.4 Couper les fils rouge/bleu (nouvellement connectés sur M6) venant du connecteur double (Z10.X3). Les deux fils libres (rouge-bleu) doivent être raccordés au connecteur fourni dans le kit avec les 3 fils bleus provenant initialement de Z10.X5.
Z10.X4	R7	Z10.X4	R7, M6 (connexion bleu/marron-blanc 400/400)
Z10.X5	T20.CN702	Z10.X5	T20.CN702, M6
F4.2	K138.X16	F4.2	K138.X22 (fil de résistance vert avec connecteur 6,3)
R7	Z10.X4	R7	Z10.X4, M6
K138.X15	Z10.X1, M6	K138.X15	F5
K138.X16	F4.2	K138.X22	F4.2
K138.X22	F5, R14(WH)	K138.X22	R14(WH)
M6	K138.X15	M6	Z10.X5
M6	Z10.X3	M6	R7

9000455799

