

**Gaminio vardinių parametru lentelė pagal "KOMISIJOS DELEGUOTĄJĮ
REGLAMENTĄ (ES) Nr. 65/2014"**

| |
|---|
| Prekinis ženklas: Bosch |
| Modelio identifikatorius: DWK87CM60 |
| Metinis suvartojamos energijos kiekis: 56,6 kWh/a |
| Energijos efektyvumo klasė: B |
| Srauto dinaminis efektyvumas: 27,5 |
| Srauto dinaminio efektyvumo klasė: B |
| Apšvietimo našumas: 25 lux/Watt |
| Apšvietimo našumo klasė: B |
| Riebalų filtravimo efektyvumas: 80,6 % |
| Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: C |
| Oro srautas įprasto naudojimo mažiausiu / didžiausiu greičiu: 253,8 m ³ /h / 416 m ³ /h |
| Oro srautas intensyviaja arba forsuošana veiksena: 700 m ³ /h |
| Ore skleidžiama A svertinė garso galia įprasto naudojimo mažiausiu / didžiausiu greičiu: 48 dB / 58 dB |
| Ore skleidžiama A svertinė garso galia intensyviaja arba forsuošana veiksena: 67 dB |
| Išjungties būseną suvartojamos elektros energijos kiekis: - W |
| Budėjimo veiksena suvartojamos elektros energijos kiekis: 0,23 W |

Informacija apie buitinius gartraukius (EU) No. 66/2014

| |
|---|
| Modelio identifikatorius: DWK87CM60 |
| Metinis suvartojamos energijos kiekis : 56,6 kWh/a |
| Laiko didėjimo daugiklis : 1 |
| Srauto dinamimis efektyvumas : 27,5 |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas : 57,2 |
| Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis : 415 Pa |
| Didžiausias oro srautas : 700 m ³ /h |
| Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia : 149,1 W |
| Vardinė apšvietimo sistemos galia : 3,6 W |
| Apšvietimo sistema užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvieta : 90 lux |
| Išmatuotasis budėjimo veiksenai suvartojamos energijos kiekis : 0,23 W |
| Išmatuotasis išjungties būsenai suvartojamos energijos kiekis : - W |
| Garso galios lygis : 58 dB |
| Trumpas matavimo ir skaičiavimo metodų, kuriais nustatyta atitiktis minėtiems reikalavimams, pavadinimas arba nuoroda į juos: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |